

Skumringsrelæ/ 800

Twilight relay / 800



2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye skumringsrelæ. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:

- 1 skumringsrelæ
- Fittings
- Manual

FUNKTION:

Skumringsrelæet virker således at det automatisk tænder den tilsluttede lyskilde ved skumring. Skumringsrelæet har desuden timerfunktion så det kan indstilles til at være tændt i efterfølgende 1 til 9 timer.

PLACERING:

Skumringsrelæet bør placeres under udhæng, under naturlige lysforhold - mod nord.

Bemærk! Undgå at placere skumringsrelæet hvor det kan påvirkes af lamper eller andet lys.

INSTALLATION:

Bemærk! Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør.

1. Sluk strømmen i el-tavlen
2. Skrue coveret ved at løsne de 4 skruer på skumringsrelæets forside
3. Før kablerne gennem pakningen og ledningsholderen
4. Anbring skumringsrelæet på det ønskede sted - bemærk at indgang til kablerne skal vende nedad.
5. Tilslut ledningerne - se diagram fig. 1
6. Indstil LUX og timer - se separat afsnit „INDSTILLING OG JUSTERING“
7. Montér skumringsrelæets cover igen.
8. Tænd igen for strømmen.




Fig. 1

INDSTILLING OG JUSTERING:

Knapperne er placeret under skumringsrelæets cover.

Timer: Indstiller den tid skumringsrelæet holder lyset tændt. Tiden beregnes fra tændings start. Timeren kan indstilles på 1 til 9 timer eller fra „Dusk til dawn“ fra ca 3 til 200 LUX. Drej timeres mod urets retning for at vælge antal timer. Den lille diode i skumringsrelæet display vil blinke for indikation af indstillingen.

- 1 time / 1 blink
- 2 timer / 2 blink
- 3 timer / 3 blink
- 4 timer / 4 blink
- 5 timer / 5 blink
- 6 timer / 6 blink
- 7 timer / 7 blink
- 8 timer / 8 blink

Mere end 8 timer / 9 blink

Fra skumring til morgen / blinker hurtigt i ca 3 sek.

LUX: Indstiller ved hvilken lysmængde skumringsrelæet skal tænde lyskilden. Drejes mod „solen“ tændes ved stor lysmængde. Drejes mod „måne“ tændes ved mørke.

VEDLIGEHOLDELSE:

Skumringsrelæet linse holdes ren og fri for hindringer. Forsøg aldrig at åbne eller reparere produktet.

GODKENDELSER:

CE

Opfylder gældende lovkrav

[SKUMRINGSRELÆ / 800 UDENDØRS / MODEL 306000]

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug.
Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

[TEKNISKE SPECIFIKATIONER]

Belastning energisparepære:	1300W
Belastning glødepære:	1300W
Lux	3 - 200
Timer:	1 til 9 timer
	Automatisk skumring til morgen
Tæthed	IP44
Omgivelsestemperatur	-20° - +40°
Omgivelsesfugtighed	<93 %
Strømforsyning	220-240v

Dobbelt isoleret

* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl,
regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.09.2016